



LED indikace operačních stavů systému Aperio

Zámek používá třibarevnou LED signalizaci. Pro indikaci provozních stavů jsou použity 3 barvy, červená, zelená a žlutá.

Podrobný popis jednotlivých stavů:

Přístupová karta načtena		1 x žlutý záblesk (0,5s)
Přístup povolen (EAC offline nebo online)		1 x zelený záblesk (1s)
Přístup odepřen (EAC online)		1 x červený záblesk (1s)
Přístup odepřen (EAC offline)		3 x červený záblesk (0,5s každý)
Zámek se zablokoval během uzavírání – pro uvolnění otočit		Opakované červené záblesky (0,125s každou 1s)
Porucha zámku – vyžadována údržba zámku nebo nutná výměna baterie		Deset červených záblesků (0,125s každý) opakující se do vyřešení závady
Slabá baterie – vyžadována výměna		Opakované žluté záblesky (0,25s každých 5s)
Baterie vybita, zámek mimo provoz		Opakované červené záblesky (0,25s každých 5s)

Poznámka: EAC = Electronic Access Control - elektronická kontrola vstupu